ملخص ميدان الظواهر الكهربائية للسنة الأولى متوسط


هي مجموعة من العناصر الكهربائية الموصولة معا بحيث تشكل حلقة مغلقة و تحتوي على مولد واحد على الأقل.

- تكون الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة بحيث يمر التيار في الدارة
- تكون الدارة مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة و التيار لا يمر في عناصر الدارة

1

اسم العنصر	الرمز	الصورة	الوظيفة / الخصائص
مولد (بطارية)			توليد الكهرباء في الدارة له قطبان(موجب+ وسالب-)
مصباح التوهج			يستعمل للإضاءة وله طرفان متماثلان لا يؤثر تبديلهما
قاطعة بسيطة			التحكم في مرور التيار لها وضعان مفتوحة أو مغلقة
محرك كهربائي			الاشتغال والدوران له قطبان يحددان جهة دورانه
سلك توصيل			لنقل التيار الكهربائي يصنع من معدن مغلف بعازل
صمام ضوئي			يمرر التيار في اتجاه واحد فقط مصدرا ضوءا يدل عليه

2. تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية.



مثال: مخطط دارة كهربائية تحتوي على: مولد ، قاطعة مغلقة ، مصباح كهربائي ، أسلاك توصيل.


3 تنقسم المواد إلى قسمين:


المواد الناقلة: هي مواد تسمح بمرور التيار الكهربائي.مثل المعادن (الألمنيوم، الزنك ، النحاس ،الحديد...) والمحاليل الملحية.

المواد العازلة: هي مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل البلاستيك ، الخشب، الزجاج ، القماش ، الماء المقطر...إلخ

4.

التيار الكهربائي هو الحركة المنظمة للدقائق المادية في كامل عناصر الدارة الكهربائية من القطب السالب (-) للمولد إلى قطبه الموجب (+).وهي الجهة الفعلية لحركة الدقائق ، الا ان هناك جهة أخرى معاكسة لها نعتبرها الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي وهي من القطب الموجب للمولد (+) إلى قطبه السالب (-)








2.

1 يتكون المصباح من أجزاء ناقلة للتيار وأخرى عازلة والجزء الأساسي في النواقل هو الفتيل المصنوع من معدن التنغستن، وهو الذي يتوهج عند مرور التيار عبره، بالإضافة إلى القطبان وهما العقب والفتيل المركزي ويمثلان طرفي المصباح وهما متماثلان

2. حتى يتوهج المصباح يجب توصيل قطبيه (العقب والفتيل المركزي) بقطبي المولد (الموجب والسالب) اما مباشرة كما في حالة بطارية أعمدة أو بواسطة أسلاك توصيل بتشكيل حلقة مغلقة ولا يؤثر عكس قطبي البطارية على شدة توهج المصباح



3 للبطارية دلالة (توتر كهربائي) وحدة قياسه الفولط (volt) ورمزه V و لها أهمية في تشغيل المصباح بصفة سليمة كما أن للمصباح دلالة يجب مراعاتها و تكييفها مع دلالة المولد لإشعاله بصفة عادية

دلالة البطارية	دلالة المصباح	مقارنة دلالة المولد والمصباح	الملاحظة
1,5V	3,8V	دلالة المولد أقل من المصباح	توهج ضعيف
	12V	دلالة المولد أقل بكثير من المصباح	لا يتوهج المصباح
4,5V	3,8V	دلالة المولد مقاربة لدلالة المصباح	توهج عادي
12V	6V	دلالة المولد أكبر من المصباح	توهج قوي
	3,8V	دلالة المولد أكبر بكثير من المصباح	قد يتلف المصباح




3. لتركيب دارة من عدة مصابيح هناك ثلاثة طرق للربط:

الربط على التسلسل: المصابيح تشكل حلقة واحدة مع المولد ويكون توهجها ضعيفا وعند نزع احد المصابيح أو تلفه تنطفئ البقية لأن الدارة تصبح مفتوحة.





الربط على التفرع: وهو المستخدم في المنشآت، في هذا الربط تشكل المصابيح عدة حلقات مع المولد ويكون توهجها قويا وعند نزع أحدها أو تلفه لا تنطفئ البقية.

الربط المختلط: يتكون من الربط على التسلسل والتفرع معا بحيث: كل مصباح على التفرع مع المولد يكون توهجه اقوى ولا يؤثر نزعه على البقية المصابيح التي على التسلسل يكون توهجها ضعيفا ويؤدي نزع أحدها لانطفاء البقية


1

	التركيبة 1	التركيبة 2
التركيبة		
مخطط الدارة		
ربط المصابيح	على التسلسل	على التفرع
توهج المصابيح	توهج ضعيف	توهج عادي
نزع مصباح	ينطفيء الثاني	بقاء الثاني متوهجا

2

	التركيبة 1	التركيبة 2
التركيبة		
مخطط الدارة		
ربط المصابيح	(L_3 - L_2) على التفرع (L_2-L_1)تسلسل و(L_3-L_1)تسلسل	(L_2 - L_1) على التسلسل (L_1-L_3) تفرع و(L_2-L_3) تفرع
توهج المصابيح	L_1 توهج ضعيف-(L_2وL_3)عادي	L_3توهج عادي-(L_1وL_2)توهج ضعيف
نزع مصباح	نزع L_2 اوL_3 لا تنطفيء البقية نزع L_1 تنطفيء البقية	نزعL_3 يبقىL_1 وL_2 متوهجين نزعL_1 يبقىL_3 وينطفيءL_2



3 للحصول على دلالة مناسبة تسمح بتشغيل جهاز (مصباح، لعبة...) تربط الأعمدة على التسلسل ومجموع دلالاتها توافق دلالة الجهاز.





4 هي دارة تسمح بإشعال أو إطفاء (التحكم في مصباح أو أكثر) من مكانين مختلفين باستعمال قاطعتين (ذهاب -إياب).

- تستعمل الدارة ذهاب وإياب في الأروقة والسلالم والغرف الكبيرة وغيرها

- القاطعة ذهاب - إياب: قاطعة لها ثلاثة أطراف (طرف مشترك وطرفان متبادلان) يحددان مسار التيار بحيث يشتعل المصباح إذا كانت القاطعتان في نفس الوضعية.

قاطعة ذهاب - إياب	مخطط الدارة ذهاب و اياب	جدول الحقيقة للدارة ذهاب واياب		
		قاطعة K_1	قاطعة K_2	المصباح
		0	0	1 (متوهج)
		0	1	0 (منطفيء)
		1	1	1 (متوهج)
		1	0	0 (منطفيء)


4. تحدث عند ربط ناقل مباشرة بين طرفي عنصر كهربائي حيث يجتاز التيار هذا الناقل باعتباره أسهل مسلك بدلا من إجتياز العنصر الكهربائي

	الربط على التسلسل	الربط على التفرع
ما يحدث عند استقصار مصباح	بقية المصابيح تزداد توهجا	انطفاء كل المصابيح
التمثيل النظامي مع جهة التيار والملاحظة حيث: مصباح أبيض: منطفيء مصباح أصفر: متوهج		

1 هو استقصار لكل الدارة ويؤدي لمرور تيار كبير قد يسبب سخونة المولد وتلفه ويكون اما بوضع سلك بين قطبيه أو باستقصار كل العناصر الموصولة به على التسلسل أو باستقصار عنصر واحد موصول به على التفرع.

آثار الاستقصار: سخونة الأجهزة والأسلاك وقد تتلف كما قد يسبب حدوث حرائق.

2



تغطية الاسلاك: لمنع التلامس فيما بينها أو لمس هيكل الجهاز

استعمال المنصهرة: وتربط على التسلسل مع الجهاز المراد حمايته وتتكون من سلك معدني رفيع ينصهر عند مرور تيار مرتفع بسبب الاستقصار أو غيره وبالتالي تفتح الدارة وتمنع تلف الأجهزة.

استعمال قاطع ألي: يفصل التيار تلقائيا عن البيت عند حدوث استقصار اوتيار زائد.

3 عدم لمس اسلاك كهربائية مكشوفة -تجنب استعمال اجهزة كهربائية مبللة - يجب دائما فصل التيار قبل تصليح او فتح أي جهاز - تجنب ربط عدة اجهزة في نفس المأخذ - وضع أغطية على المآخذ لحماية الأطفال

WWW.DZPEN.COM قلم الجزائر


1

1

المقدار	الرمز	الوحدة	جهاز القياس /العلاقة
الطول: كمية فيزيائية تمثل المسافة بين نقطتين في الفضاء	L	المتر m	**المسطرة:** لأبعاد صغيرة -**المتر الشريطي:** لأبعاد متوسطة- **الجهاز الضوئي:** للطرق **القدم القنوية:** للأقطار،السمك ،العمق...
الحجم : هو الحيز الذي يشغله جسم من الفضاء	V	المتر المكعب m^3 - اللتر L	**سائل:** بأواني مدرجة (مخبار-بيشر..) **جسم صلب منتظم :** بعلاقة رياضية **جسم صلب غير منتظم:** بطريقة الغمر
الكتلة: كمية المادة في جسم	M	الكيلوغرام Kg	**الميزان:** روبرفال- رقمي- ذو الريشة
درجة الحرارة	T	السيليسيوز °C	**المحرار:** الكحولي- الزئبقي- الرقمي
الكتلة الحجمية: هي نسبة كتلة جسم على حجمه	ρ	كغ/مترمكعب Kg/m^3	$\rho=\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}=\frac{m}{V}$ الماءρ>ρ جسم يغوص الماءρ<ρ جسم يطفو
الكثافة بالنسبة للماء: هي نسبة الكتلة الحجمية لجسم على الكتلة الحجمية للماء	D	بدون وحدة	$D=\frac{\rho\text{الجسم}}{\rho\text{الماء}}$ **D>1** جسم يغوص في الماء **D<1** جسم يطفو فوق الماء



2

طريقة استخدام القدم القنوية في قياس الأطوال






نلاحظ انطباق الصفر على تدريجة معينة تكون هي القياس وإذا لم ينطبق، نأخذ التدريجة السابقة ونضيف الرقم العشري لأقرب تدريجة للفرنية تكون اكثر انطباقا مع احد تدريجات المسطرة –(لاحظ المثال التالي لطريقة القراءة)

طرق قياس وتعيين الحجوم

جسم سائل	جسم صلب منتظم (بعلاقة)	جسم صلب غير منتظم (الغمر)
		

طرق قياس الكتل

صلب بميزان روبرفال	سائل بميزان روبرفال	سائل أو مسحوق بميزان رقمي
		

طريقة تعيين درجة حرارة سائل بمحرار زئبقي او كحولي

نغمر خزان المحرار في السائل وننتظر استقرار سائل المحرار ثم نقرأ القيمة

3

ملاحظة: المقادير L،V،M مستقلة عن بعضها

	الأجزاء			الوحدة	المضاعفات		
L	mm	cm	dm	m	dam	hm	km
V	mm^3	cm^3	dm^3	m^3	dam^3	hm^3	km^3
	mL	cL dL	L daL hL				
M	mg	cg	dg	g	Dag	hg	kg
				/ q T			

2

1 كل جسم له كتلة وحجم ويوجد على ثلاث حالات: سائلة،صلبة،غازية

صلبة	سائلة	غازية
حجر- قطعة نحاس- رمل - طبشور- جليد - ملح	ماء - عصير- مصهور الحديد – كحول - زيت	غاز الولاعة - هواء - غاز الاكسجين - بخار الماء

جسيمات المادة : تتكون المادة من جسيمات صغيرة جدا غير مرئية تدعى جسيمات المادة لها عدة خصائص ويمكن تمثيل المادة بالنموذج الحبيبي الذي يفسر خواصها

2

علامة × عند الخواص التي تتميز بها حالات المادة	شكل ثابت	حجم ثابت	المسك باليد	قابلية السكب	التمدد و الانضغاط	شكل الاناء	سطح مستو	خصائص حبيباتها: تماسك	تقارب	انتظام	حركة
غازية					×	×					
سائلة		×		×		×	×		×		×
صلبة متماسكة	×	×	×						×	×	×
صلبة مجزأة		×	×	×		×			×		×












مميزات الحبيبة: تحتفظ بنفس الأبعاد و الحجم و الكتلة - لا تتشوه الحبيبة - يفصل بينها فراغات - تعتبر في حركة دائمة - عدد الحبيبات لا يتغير في الجسم الواحد

3

تأثير الضغط على حالات المادة: نملأ حقنة بماء درجة حرارته T=80°C ونسد فوهتها مع سحب المكبس فنلاحظ تبخر الماء عند درجة أقل من 100 °C (قبل درجة الغليان) بسبب انخفاض الضغط.

انحفاظ الكتلة: تبقى كتلة المادة محفوظة خلال التحولات الفيزيائية لكن الحجم قد يتغير. **مثال :** كتلة الجليد تساوي كتلة الماء بعد الذوبان لكن حجمه يتغير.

التحول الفيزيائي: هو تحول المادة من حالة لأخرى بفعل درجة الحرارة أو الضغط

الانصهار: هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة بفعل ارتفاع درجة الحرارة

التجمد: هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الصلبة بفعل انخفاض درجة الحرارة

التبخر: هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية عند ارتفاع درجة الحرارة.

التكاثف: تحول المادة من الحالة الغازية إلى السائلة بفعل انخفاض درجة الحرارة.

التسامي: تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الغازية

التكاثف الجاف: تحول المادة من غازية الى صلبة


البخر: تحول المادة من سائلة إلى غازية دون غليان

الفرق بين البخر والتبخر: التبخر يحدث عند درجة الغليان بينما البخر يكون لسطح السائل في أي درجة



3

1



يتكون من نوع واحد من الحبيبات ويتميز بمعايير نقاء بحيث يحافظ على درجة حرارة ثابتة عند تحول حالته الفيزيائية

معايير النقاء: نسمي كل من درجة تبخر وتجمد مادة نقية بمعايير النقاء وتكون ثابتة في درجة الحرارة والضغط العاديين.



الماء النقي يغلي عند درجة (100°C) ويتجمد أو ينصهر عند (0°C).

2

يتكون من حبيبات مادة مختلفة ولا يتميز بمعايير نقاء اذ لا يحافظ على درجة حرارة ثابتة عند تحول حالته الفيزيائية وينقسم الى:

الخليط غير المتجانس: هو خليط يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة حيث تكون مكوناته غير قابلة للامتزاج فيما بينها ، مثال (حصى + رمل).

الخليط المتجانس: هو خليط لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة حيث تكون مكوناته قابلة للامتزاج كليا ، مثال (ماء مقطر + ماء جافيل).

نوعه	الخليط	الحالة الفيزيائية	طريقة الفصل	النموذج الحبيبي
خليط غير متجانس	(عدس+حمص)	صلب + صلب	فرز يدوي	
	(ماء+ رمل)	سائل + صلب	التركيد	
	(زيت+ماء)	سائل + سائل	الابانة	
خليط متجانس	(سكر ناعم + دقيق)	صلب + صلب	تذويب السكر ثم ترشيح الخليط	
	(ماء+ملح)	سائل + صلب	التسخين	
	(ماء+كحول)	سائل + سائل	التقطير	


3

الماء المقطر: هو جسم نقي خال من الأملاح المعدنية والشوائب.

الماء المعدني: هو خليط متجانس يتكون من ماء وأملاح معدنية مذابة فيه.

الماء الطبيعي: هو ماء غير صاف يحتوي على شوائب اخرى مثل (ماء البركة)

4

عملية التركيد	عملية الإبانة	عملية الترشيح	عملية التقطير
			


4.

المذيب: هو المكون الغالب في المحلول اذا كان المذيب هو الماء يكون محلولا مائيا

المذاب: هو المادة المذابة وتكون اما صلبة او سائلة او غازية .

2 هو كتلة المذاب المنحلة في حجم من المذيب رمزه C وحدته (g/L)

ويحسب بالعلاقة: $C=m/V$ حيث: **m**:كتلة المذاب بالغرام **V**:حجم المذيب باللتر

أنواع المحاليل	المحلول	الممدد: يحتوي على كمية قليلة من المذاب	المركز: يحتوي على كمية كبيرة من المذاب	المشبع: يصبح المذيب غير قادر على إذابة المزيد
	النموذج الحبيبي			

التمديد: هو تقليل تركيز المحلول المائي باضافة الماء دون تغيير كمية المذاب.

3 خلال عملية الذوبان تبقى كتلة المذيب والمذاب محفوظة لكن الحجم قد يتغير $M_{المحلول}=M_{المذيب}+M_{المذاب}$

مثال: نذيب 20g من الملح في 200ml من الماء: 1-التركيز الكتلي للمحلول الناتج: $C=20g/0.2L=100\ g/L$ 2-كتلة المحلول الناتج: $m=200g+20g=220g$

WWW.DZPEN.COM - قلم الجزائر

ملخص ميدان الظواهر الضوئية و الفلكية للسنة أولى متوسط

1. ( )

1 _____ المنبع الضوئي هو كل جسم يصدر عنه ضوء وتصنف إلى:

الأجسام المضيئة: هي أجسام تصدر الضوء ذاتيا.

الأجسام المضاءة: هي أجسام تعكس الضوء الساقط عليها من مصدر ضوئي آخر.

الأجسام المضيئة		الأجسام المضاءة	
الطبيعية	الاصطناعية	الطبيعية	الاصطناعية
شمس- نجوم - بركان ثائر- اليرعات - البرق	لهب شمعة- مصباح -حديد منصهر- شاشة حاسوب	القمر- كوكب - عيون حيوانات- احجار كريمة	مرآة - سبورة - لافتة طريق - ملابس عمال

2 _____ تصنف الأوساط الضوئية إلى ثلاثة اصناف:

- **الوسط الشفاف:** وسط يسمح بمرور الضوء بالكامل، ونرى من خلاله الأجسام بوضوح مثل الزجاج المصقول ، الهواء ، البلاستيك الشفاف...
- **الوسط الشاف:** وسط يسمح بمرور جزء من الضوء، ونرى من خلاله الأجسام بشكل غير واضح مثل ورق مزيت، زجاج خشن ، بلاستيك شبه شفاف...
- **الوسط العاتم :** وسط لا يسمح بمرور الضوء ، ولا نرى من خلاله الأجسام إطلاقا . مثل خشب، صفيحة معدنية، ورق مقوى...

2.


ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة والمتجانسة وفق خطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات، وتسمى هذه الخطوط بالأشعة الضوئية



1 _____

الشعاع الضوئي: هو نموذج يستخدم لتمثيل مسار الضوء بخط مستقيم في وسط شفاف ويحمل سهما يحدد اتجاه انتشار الضوء.

الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية، وتصنف إلى ثلاثة أنواع:



حزمة متوازية: الأشعة المكونة لها متوازية.

حزمة متباعدة: الأشعة المكونة لها متفرقة.

حزمة متقاربة: أشعتها تتجمع في نقطة واحدة


2 _____

ينتشر الضوء بسرعة كبيرة تختلف حسب الوسط، وتبلغ سرعته في الفراغ حوالي: 300000 Km/s.

3 _____


تحصل الرؤية عندما تستقبل العين الأشعة الضوئية من الجسم المرئي بشرطين:

- الجسم منبع ضوئي مضيء أو مضاء
- وصول الضوء الصادر عن الجسم إلى العين ، أي أن الجسم يجب ان يكون في مجال رؤية الناظر وغير محجوب بوسط عاتم.



3.


عند تسليط منبع ضوئي واسع أو منبع نقطي على جسم عاتم، تتشكل المناطق الموضحة في الصور



المنبع النقطي: منبع مهمل الأبعاد على شكل نقطة

المنبع الواسع: هو منبع ضوئي غير نقطي

منطقة الضوء: هي المنطقة التي يرى منها المنبع برؤية كاملة.



الظل الذاتي (الخاص): المنطقة المظلمة من الجسم التي لا يُرى منها المنبع الضوئي

الظل المحمول(الساقط): المنطقة المظلمة على الشاشة حيث لا يرى المنبع الضوئي

مخروط الظل: المنطقة المظلمة بين الجسم والشاشة لا يرى منها المنبع الضوئي

منطقة الظليل: المنطقة التي يصلها جزء من الضوء بحيث يرى جزء من المنبع

4.

1 _____ هي جزء من مجرة درب التبانة وهي نظام كوكبي يتكون من **الشمس** وهي نجم ضخم مشع بالطاقة وتدور حولها **ثمانية كواكب** مقسمة إلى كواكب داخلية وكواكب خارجية بالإضافة إلى **أجرام** أخرى:



- **الكواكب الداخلية:** ذات طبيعة صخرية صلبة، صغيرة الحجم وقريبة من الشمس وهي على الترتيب (عطارد - الزهرة - الأرض - المريخ)
- **الكواكب الخارجية:** ذات تكوين غازي، تتميز بكبر حجمها وبعدها عن الشمس وهي على الترتيب (المشتري - زحل - أورانوس - نبتون)
- **أجرام أخرى:** مثل الأقمار والمذنبات والكويكبات والكواكب القزمة مثل بلوتو...

النجم: جسم كبير ملتهب يشع الضوء والحرارة - **الكوكب:** جسم معتم يدور حول النجم

القمر: جسم صلب ليس له غلاف جوي وهو تابع لكوكب يدور حوله مثل قمر الأرض

2 _____ لكل كوكب يوم وسنة يختلف فيهما عن بقية الكواكب

يوم الكوكب: هو المدة التي يستغرقها الكوكب للدوران حول نفسه (حول محوره)

السنة الكوكبية: هي المدة التي يستغرقها الكوكب لإكمال دورة حول الشمس.

3 _____ تستعمل في الفلك وتم تحديدهما اعتمادا على سرعة الضوء

السنة الضوئية: هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة.

تستخدم في قياس المسافات بين النجوم

الوحدة الفلكية (UA): متوسط المسافة بين الأرض والشمس وتعادل المسافة التي يقطعها الضوء خلال 500 ثانية، تستخدم لقياس المسافات داخل المجموعة الشمسية

5.

1 _____ خلال (23سا و56د) مما يسبب تعاقب الليل والنهار

2 _____ خلال سنة مما يسبب تغير الفصول الأربعة (الشتاء - الربيع -الصيف -الخريف)



3 _____ اختلافها في الطقس وفي طول الليل والنهار يعود إلى ميل محور دوران الأرض حيث :

فصل الصيف: يكون النصف الشمالي مائلا نحو الشمس و يكون النصف الجنوبي بعيدا عنها ويكون النهار شمالا أطول من الليل .

فصل الشتاء: يكون النصف الجنوبي مائلا نحو الشمس و يكون النصف الشمالي بعيدا عنها ويكون الليل شمالا أطول من النهار.

الاعتدال الربيعي والخريفي: يعتدل فيهما الطقس ويتساوى طول الليل والنهار.

6.

هي المراحل التي يمر بها أثناء دورته حول الأرض في شهر قمري ،ويعود اختلاف شكل القمر الظاهر إلى وضعه بالنسبة للشمس والأرض.حيث يكون في بداية الشهر القمري هلالا. ثم يأخذ في التزايد حتى يصبح بدرا كاملا.ثم يأخذ في التناقص حتى يصبح هلالا مرة أخرى. ثم يختفي ليبدأ دورة جديدة مع ظهور هلال جديد.




7.

الظاهرة	كسوف الشمس	خسوف القمر
رسم توضيحي		
كيفية الحدوث	عندما يكون القمر بين الأرض والشمس، حيث يحجب أشعة الشمس عن الأرض.	عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، بحيث تحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر.
الانواع	**كسوف كلي:** في الظل المحمول للقمر حيث تحجب الشمس كليا **كسوف جزئي:** في منطقة الظليل حيث يحجب جزء من الشمس.	**خسوف كلي:** يقع القمر في مخروط ظل الارض فتحجب عنه الشمس كليا **خسوف جزئي:** يقع القمر في ظليل الأرض فتحجب عنه الشمس جزئيا
القمر	بداية الشهر القمري (محاق)	منتصف الشهر القمري (بدر)

8.

تعتبر الشمس أهم مصدر للطاقة على الأرض وتتوزع هذه الطاقة كمايلي:



- **30%** يعكسها الغلاف الجوي للفضاء الخارجي.
- **19%** تمتصها الغازات الجوية والسحب.
- **51%** تصل للأرض على شكل حرارة وضوء.

2 _____ تستعمل فيما يلي:

الضوء: يتم تحويله إلى طاقة كهربائية باستعمال خلايا شمسية (كهروضوئية).

الحرارة: تستغل عن طريق الألواح الشمسية الحرارية في تسخين المياه والتدفئة.

3 _____ يختلف امتصاص الأجسام للحرارة باختلاف الألوان فالأجسام الداكنة تمتص الحرارة أكثر من الأجسام الفاتحة يمكن تركيز ضوء الشمس في نقطة معينة بواسطة عدسة مجمعة لرفع درجة حرارتها

WWW.DZPEN.COM - قلم الجزائر